

## Netzwerk-Streamer, Vollverstärker, Bluetooth

### Produkteigenschaften

- BurrBrown Wandler
- Atoll MOSFET Ausgangsstufe
- DLNA/UPnP zertifiziert
- Gapless Play
- Internet Radio (vTuner)
- FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, AAC+, MP3
- Audio bis 24/192
- Atoll-App für iPad/iPhone
- Atoll-App für Android
- USB-Eingang
- 3 Digitaleingänge
- 2 Digitalausgänge
- Trigger-Ausgang
- Separate Netzteile für Digital- und Analogsektion
- MKP Koppelkondensatoren
- Lautstärke über App
- Kopfhörerausgang
- Firmware updates über Internet



### SDA 100 der nächste Geniestreich von Atoll!

Dieses Gerät ist die Kombination aus Netzwerkstreamer, Vollverstärker und Bluetooth-Empfänger und bildet somit das Zentrum einer modernen kompakten Anlage! Er spielt alle gängigen Formate (FLAC, WAV, ALAC, MP3,...) mit bis zu 24Bit / 192kHz ab und lässt sich bequem per iPod / iPad / Android App von Ihrer Wohnzimmercouch aus steuern!

Und neben dieser State-of-the-Art Funktionen fungiert er auch noch als Schaltzentrale Ihrer gesamten Anlage!

Zwei analoge Eingänge für klassische Signalquellen, optischer und coaxialer Digitaleingang und USB lassen kein Gerät aussen vor.

Sie können auch einfach einen USB-Stick oder eine externe USB-Festplatte (mit FAT32 Dateisystem) mit Ihrer Musiksammlung an das Gerät anschließen und brauchen keinerlei zusätzliche Netzwerkinfrastruktur. Die USB-Ports liefern über 1A Strom (doppelt so viel wie in der USB-Spezifikation). Somit ist auch der Betrieb von großen und exotischen Festplatten sowie USB-3.0 Festplatten kein Problem!

**Die Lautstärkeregelung erfolgt analog und kann auch über die App gesteuert werden.**

Zusätzlich können Sie auch über das Internet aus ca. 15000 (!) Radiostationen wählen. Mittels vTuner haben Sie auch Ihre bevorzugten Radiosender sofort verfügbar.

### Technische Daten

- Wandler: BurrBrown PCM5102
- Analog-Eingänge (Cinch): 2
- Digital-Eingänge optisch: 1
- Digital-Eingänge coaxial: 1
- USB-Eingänge (Typ A): 2
- USB-Eingänge (Typ B): 1
- Analog-Ausgänge Cinch (stereo): 1
- Digital-Ausgänge optisch: 1
- Digital-Ausgänge coaxial: 1
- Kopfhörerausgang: 3.5 mm
- Trigger: 12V 3.5mm Klinke
- Leistung Wrms / Kanal / 8 ? : 60 W
- Leistung Wrms / Kanal / 4 ? : 70 W
- Frequenzbereich: 5-20k Hz
- Koppelkondensator: MKP
- Netzteil Digitalsektion: 30 VA
- Netzteil Analogsektion: 160 VA
- Siebkapazität: - µF
- Front: 4mm
- Abmessungen: 440x90x255 mm
- Gewicht: 6 kg

### Weitere Bilder



Atoll SDA100, Rückseite

### Farben



Alu Schwarz gebürstet



Alu Silber gebürstet